CipherLab varetellingscanner og Protouch



Chiperlab 8200 setup (KUN FØRSTE GANGS OPPSETT)

-Koble til batteri og lader
-koble til strøm slik at den får lading. Bør lades i ca 4 timer første gang.
-Skru på scanner (knapp nederst til høyre)
-Velg i menyen: 3.Utilities, 1.Program settings, 1.upload interface, <u>4. USB VCOM</u> Nå skal skanner være klar til bruk.

Før man starter varetelling med scanneren:

Husk å slette registreringene på scanneren fra siste gang det var varetelling slik at ikke disse dataene taes med på årets/nåværende varetelling!! Slå på scanneren og gå til hovedmenyen ved å trykke ESC-knappen dersom scanneren ikke står i hovedmeny. Velg: 3. Utilities > 3. Delete Data > 1. All data > 1. Yes-- Scanneren er nå nullstilt, og er klar for telling.

1. Slå på scanneren og velg 'Collect data' fra hovedmenyen.

2. Scan varer som skal telles etterfulgt av Enter-tast (tast øverst til venstre, merket med blå strek). Scanneren teller automatisk oppover ved scanning av identiske strekkoder. Antallet av en vare kan også overskrives ved å taste inn antall manuelt når en vare scannes.

3. Når tellingen er utført, trykk ESC-knappen.

4. Sett scanneren i dokkingstasjonen eller koble til kabel mellom kasse og scanner.

- Velg 'Upload data'.

5. Åpne programmet Varetelling som ligger på PC'ens skrivebord. Vinduet skal se nøyaktig slik ut, med evt. annet COM port nummer. Trykk OK.

operties	Communication Parameters
Display data via keyboard emulation ✓ Save data to file Save mode : Overwrite ✓ View the received data. ✓ Add Line-Feed character to each record. ✓ Add Return character to each record. ✓ Convert Text file to Excel format File Name rule (".txt) ✓ Generated Automatically ✓ Generated according to the first record ✓ Lustomized File name : C'Mellint/Varetellint/Var	Interface : RS232/IrDA/USB VCOM Modem configure COM port : 8 (1 ~ 255) Baud rate : 115200 bps Inter-character delay : 2 (0 ~ 255 ms) Keep online for receiving data automatically. Polling time : 2 (1 ~ 999 sec)
ptions ✓ Always show this dialog box. □ Create a log file when mistakes occured during transsmission data between COM port and file.	Auto upload and delete Data and Lookup files

5b. COM porten kan du finne slik:

Trykk på «Windows» tasten på tastaturet, eller ikonet nede i venstre hjørnet. Velg «Innstillinger»

8 Kasse						
Oftest brukt						
ProTouch			Q			
Kontrollpanel		Søk				
Ledetekst						
Google Chrome						
		A				
		Internet	Denne PCen			
🛱 Filutforsker						
🔯 Innstillinger						
🕛 På/av						
E Alle apper						
	*					

I innstillingsvinduet velger du «Enheter»



Her får du en oversikt over alle enhetene koblet til maskinen. Varetellingsscanneren heter «Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge» og COM porten står i parantes etter.



6. Gå i backoffice, bo.tellix.no naviger deg til Lagerstyring/Varetelling. Følg manual for varetelling.